Ракурс360 плакат по охране труда

Электро-монтаж

Монтаж и наладка электрооборудования на стройке — по Правилам 883н

Присоединять к смонтированным цепям напряжение — только по заявке и силами эксплуатации

883н, пп. 377, 378



Наладка: плакаты

Где сняты предохранители — плакат «Не включать. Работают люди». Подаёте оперативный ток — вывесите предупреждающие плакаты, остальные работы прекратите, людей выведите.

883н, пп. 374, 375

До наладки — заземлено

До пусконаладки на РУ питающие и отходящие линии отсоединены от оборудования и заземлены. Перед сушкой машин и трансформаторов током корпуса заземляют.

883н, пп. 372, 376

Кабель и трос

Кабель через проём протягивают с двух сторон стены, руки — не ближе 1 м к стене. При натяжении троса не держитесь за него и не стойте в зоне натяжения.

883н, пп. 368, 369

Выключатели и разъединители

При регулировке принимайте меры против самопроизвольного включения и отключения. Предохранители монтируемого аппарата на время монтажа снимайте.

883н, пп. 380, 381

Напряжение подаёт эксплуатация

К действующим сетям цепи подключает служба эксплуатации. Рабочее напряжение подают после ввода режима и по письменной заявке руководителя пусконаладки. Непринятые сети временными не используют.

883н, пп. 377, 378

Испытания

Ближе 50 м от места испытания воздушных выключателей работать и находиться нельзя. Внутри воздухосборника — вентили закрыты на замки, на них плакаты.

883н, п. 373

Паяльные работы

Горелки и паяльные лампы разжигайте не ближе 2 м от кабельного колодца. Припой и кабельную массу опускайте в ковшах или закрытых бачках, в защитных очках.

883н, пп. 370, 371

Ракурс360
Охрана труда со всех сторон

Бесплатные плакаты, памятки, шаблоны и тесты по охране труда — rakurs360.ru

Основание: Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, ред. от 29.04.2025, действует до 01.09.2031). Сверено 12.11.2026.

Скачать и тест